

Conext XW

Onduleur / chargeur 230 V / 50 Hz

Conext XW est une gamme d'onduleurs / chargeurs mono ou triphasés.

Elle est enrichie par des fonctions complémentaires : contrôleur de charge solaire, panneau de contrôle du système, démarreur automatique de générateur, etc.

Utilisés à l'unité ou en parallèle, les onduleurs / chargeurs permettent de répondre de manière souple et évolutive au besoin de chaque installation photovoltaïque : connectée au réseau ou isolée.

Durable

- Schneider Electric, un partenaire de confiance avec plus de 175 années d'expérience
- Leader mondial dans l'automatisme industriel, l'alimentation sécurisée et la distribution électrique, Schneider Electric grâce à son implantation mondiale, vous accompagne dans tous vos projets internationaux.

Performant

- Sortie de type onde sinusoïdale pure à haut rendement

Flexible

- Fonctionne sur secteur ou comme un système autonome connecté à des générateurs ou à des sources d'énergie renouvelable
- Adapté aux installations mono ou triphasées
- Puissance échelonnée jusqu'à 36 kW par assemblage d'onduleurs en parallèle

Facile à entretenir

- Système de configuration et de supervision disponible

Facile à installer

- Installation murale aisée grâce à son support livré



Puissance : de 4 à 6 kW

Exemples d'application



Source d'énergie de secours et liaison-réseau avec stockage de l'énergie dans des batteries pour le résidentiel ou le petit tertiaire



Système autonome pour site isolé



Communauté électrique

> Conext XW

XW4024 230 50 | XW4548 230 50 | XW6048 230 50

		865-1045-61	865-1040-61	865-1035-61
références	onduleur (garanti 5 ans en standard)			
caractéristiques électriques	puissance de sortie (en continue) à 40 °C	4,0 kVA	4,5 kVA	6,0 kVA
	puissance de sortie (crête) à 40 °C	8,0 kVA (20 sec)	9,0 kVA (15 sec)	12,0 kVA (15 sec)
	courant de sortie	17,4 A	19,6 A	26,1 A
	intensité maximale (I max)	35 A	40 A	53 A
	courant d'entrée à la puissance nominale	178 A	96 A	131 A
	type de signal	sinusoïdale pure		
	relais de transfert automatique	56 A		
	temps de transfert typique	8 ms		
	tension d'entrée CC (nominale)	25,2 V	50,4 V	50,4 V
	plage des tensions d'entrée CC	20 à 32 V	40 à 64 V	40 à 64 V
	régime de charge continu à la tension nominale	100 A	85 A	150 A
	facteur de puissance corrigé en charge	0,98		
	sortie du relais auxiliaire	0-12 VCC, maximum 250 mA CC		
	consommation réactive (mode de recherche)	< 7 W		
	tension de sortie CA (nominale)	230 VCA ± 3 %		
	plage de tension d'entrée AC (mode dérivation/charge)	165 à 280 V (230 V nominal)		
	fréquence de sortie CA	50 ± 0,1 Hz		
	plage de fréquence d'entrée CA (mode dérivation/charge)	40 à 68 Hz 550 Hz nominal		
	distorsion harmonique totale	< 5 % à la puissance nominale		
	connexions CA	AC1 (secteur) AC2 (générateur)		
disjoncteur d'entrée CA	60 A monophasé			
rendement	rendement de crête	94,0 %	95,6 %	95,4 %
	degré de protection	IP 20 (composants électriques sensibles scellés dans le boîtier)		
	pooids produit / avec emballage	52,5 kg / 74 kg	53,5 kg / 75 kg	55,2 kg / 76,7 kg
	dimensions produit (H x L x P)	58 x 41 x 23 cm		
	dimensions emballage (H x L x P)	71,1 x 57,2 x 39,4 cm		
	installation	murale (support inclus)		
	température d'utilisation	- 25 à 70 °C (déclassement en température : 45 °C)		
	fonctionnalités et options	système de communication et de supervision disponible		
	panneau d'affichage	Les voyants d'état témoignent de l'état AC, des anomalies/alertes, du mode d'égalisation et du niveau des batteries. L'afficheur à trois caractères donne la puissance de sortie ou le courant de charge.		
	types de batteries pris en charge	à électrolyte liquide (par défaut), à électrolyte gélifié, AGM, personnalisées		
capacité du groupe de batteries	100 à 2000 Ah			
capteur de température de la batterie	inclus			
mémoire non volatile	oui			
conformité	homologué CE, conforme à	directive sur la basse tension EN50178 Directive sur la compatibilité électromagnétique : EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3		
	homologué RCM	AS 4777.2, AS 4777.3, AS/NZS 3100		

Conext XW est compatible avec les produits Schneider Electric suivants :



Kit de connexion
réf. 865-1020



Panneau de contrôle
du système
réf. 865-1050



Démarreur automatique de
générateur
réf. 865-1060



Contrôleur de charge
solaire MPPT 60 150
réf. 865-1030-1



Contrôleur de charge
solaire MPPT 80 600
réf. 865-1032



Supervision
Conext Combos
réf. 865-1058

www.schneider-electric.com/fr

Schneider Electric France

Direction Communication et Promotion
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Tél. 0 825 012 999
www.schneider-electric.com/fr

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.



Ce document a été imprimé
sur du papier écologique

Crédits photos : Schneider Electric